

Portfreigaben für Kameras und DVRs/NVRs auf einer AVM Fritzbox

Version 1.1 – 10.06.2021

Rechtliche Informationen

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Über diese Kurzanleitung

Die Kurzanleitung enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle anderen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erläuterung. Die in der Kurzanleitung enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der Hikvision-Website (<u>https://www.hikvision.de/</u>).

Bitte verwenden Sie diese Kurzanleitung unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachleuten, die im Support des Produkts geschult sind.

Markenzeichen HIKVISION und andere Marken und Logos von Hikvision sind in verschiedenen Gerichtsbarkeiten Eigentum von Hikvision. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN DIESES HANDBUCH UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE "WIE BESEHEN" UND "MIT ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN" BEREITGESTELLT. HIKVISION GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR BESONDERE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH U.A. SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER DATENVERLUST, SYSTEMBESCHÄDIGUNG ODER DOKUMENTATIONSVERLUST, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS BERUHEN, SELBST WENN HIKVISION AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS INHÄRENTE SICHERHEITSRISIKEN MIT SICH BRINGT, UND HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ANORMALE BETRIEBSABLÄUFE, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS EINEM CYBER-ANGRIFF, EINEM HACKERANGRIFF, EINER VIRENINSPEKTION ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN RESULTIEREN; HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN.

SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE NUTZUNG MIT DEM GELTENDEN GESETZ ÜBEREINSTIMMT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT IN EINER ART UND WEISE ZU VERWENDEN, DIE NICHT GEGEN DIE RECHTE DRITTER VERSTÖSST, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, RECHTE DER ÖFFENTLICHKEIT, RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS ODER DATENSCHUTZ- UND ANDERE RECHTE DER PRIVATSPHÄRE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDVERWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON CHEMISCHEN ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, VON AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT NUKLEAREN SPRENGSTOFFEN ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLÄUFEN ODER ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALLE VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DIESEM HANDBUCH UND DEM GELTENDEN RECHT HAT DAS LETZTERE VORGANG.

Symbolkonventionen

Die Symbole, die in diesem Dokument vorkommen können, sind wie folgt definiert.

Symbol	Beschreibung
Gefahr	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt oder führen kann.
Vorsicht	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
Hinweis	Liefert zusätzliche Informationen, um wichtige Punkte des Haupttextes zu betonen oder zu ergänzen.

Inhalt

1.1 Kompatible Modelle:	1
1.2 Hinweise zu Dynamische IP-Adressen und Zwangstrennung durch die Internet Service Provider	.1
1.3 USB-Datensticks / LTE- / 5G-Router	1
2.1 Login auf Router AVM Fritzbox	.2
2.2 Aktivierung Erweiterte Ansicht	.2
3.1 Gerät für Portfreigaben hinzufügen	3
3.2 Hinzufügen einer weiteren Portfreigabe für ein vorhandenes Gerät	.7

1.1 Kompatible Modelle:

- Alle Hikvision IP-Kamera Serien
- Alle Hikvision DVR / NVR Serien
- Hikvision weiteren Produkte mit Web-Oberfläche

AVM Router mit Port-Weiterleitungs- und/oder Port-Umleitungsfunktion

Die Anleitung kann beispielhaft auch für Router anderer Hersteller genutzt werden.

1.2 Hinweise zu Dynamische IP-Adressen und Zwangstrennung durch die Internet Service Provider

Falls Ihr Internetanbieter für Ihren Vertrag nur eine dynamische IP-Adresse zuweist, ändert sich diese im Normalfall nach 24h wegen der Zwangstrennung durch den Provider oder bei jedem Neuverbinden des Routers mit dem Internet.

(z.B. Bei Stromausfall oder Neustart des Routers)

In diesem Fall müssen Sie bei Ihrem Anbieter eine feste IP-Adresse beantragen oder einen Dynamic DNS Anbieter (DynDNS, NO-IP,...) nutzen, um einen dauerhaften Zugriff auf Ihr System zu gewährleisten.

1.3 USB-Datensticks / LTE- / 5G-Router

Bei Nutzung eines USB-Datensticks an der Fritzbox oder bei Verwendung einer LTE-/5G Fritzbox ist **zwingend** bei Vertragsabschluss Ihres Datentarifes die Option für eine öffentliche (optimaler Weise) IPv4 IP-Adresse mitzubuchen.

🖽 Hinweis

Falls diese Möglichkeiten seitens Provider nicht möglich sind, können Sie alternativ auf den kostenlosen HIK-Connect Dienst von Hikvision zurückgreifen. Hierbei ist der Zugriff via iVMS-4200 / iVMS-4500 / Hik-Connect oder Hik-Central auf die Systeme möglich.

2.1 Login auf Router AVM Fritzbox

Rufen Sie die Weboberfläche Ihrer AVM Fritzbox auf und loggen Sie sich mit dem Kennwort ein.

Werkskonfiguration einer Fritzbox:

IP-Adresse:	http://192.186.178.1 / Alternativ http://fritz.box
Subnetz:	255.255.255.0
Kennwort:	Rückseite Fritzbox oder Individuell durch Sie vergeben

2.2 Aktivierung Erweiterte Ansicht

Nach dem Einloggen auf der Fritzbox prüfen Sie links unten, ob im Punkt Ansicht die Einstellung auf "Erweitert" steht.

Stellen Sie bei Bedarf diese Einstellung auf "Erweitert" und warten Sie, bis die Oberfläche neu geladen wurde.

	FRITZ!Box 7490					FRITZINAS	MyFRITZ!	cschmidt
CHAIL &	Übersicht							(2)
Obersicht Official Internet Telefonie	Modell: FRITZIBox 7490 Aktueller Energieverbrauch: 21 %			FRITZ!OS: 07.21 - W Ihre anderen FRITZ Nicht empfohler	ersion aktuell I-Produkte: Auf Updates ne Einstellungen. Weiter	prüfen e Informationen		
 Fleinnetz WLAN Smart Home Diagnose 	Verbindungen (e) Internet Internet Anbieter: Telekom verbunden seit 25.01. Geschwindigkeit: L (e) Telefonie (fernzugang) Caschwindt (t) Caschwindt (t) Caschwindt (2021, 03:39 Uhr 4,1 Mbit/s † 41,4 Mbit/s		Anschlusse DSL ver LAN ver WLAN aux WLAN aux DECT an. USB kei	rbunden (116,8 Mbit/s † rbunden (LAN 1) s, Funknetz 2,4 GHz: Alphas s, Funknetz 5 GHz: Alphas , 2 Schnurlostelefone ang in Gerät angeschlossen	42,7 Mbit/s acom24 com5 jemeldet		
System	Anrufe heute: 0		mehr	Anrufbeantworter	heute: 0			mehr
and Assistenten	<pre>v 01705512800 v 071512097431 v 0171512097431 v 01512097431 v 01522049107107 v 0522249107107 v 059823986224</pre>	22. Jan. 11:40 400 18. Jan. 17:50 400 18. Jan. 11:05 400 18. Jan. 09:50 400 12. Jan. 12:03 400 07. Jan. 08:44 400		Anrufbeantworter d	eaktiviert			
	Heimnetz aktiv: 43		mehr	Komfortfunktioner	n			
Ansich: Erwentert Indext Handbuch Restrictions - Veps A Tracks	A 7 Select/0505.855 Alpha Experimental Sector	LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN		Telefonbuch Rufumleitung Anrufe sperren Portfreigabe Speicher (NAS) Fasfunktion Kindensicherung FRITZ/Box-Dienste Callthrough DynDNS	1 Telefonbuch vorh: 2 aktiv aktiv 3 HB genutzt, 403 M Integriertes Fax akti bereit erreichbar aus dem aktiv aktiviert, meine-kar	anden Hen eingerichtet HE frei V Internet (HTTPS) nera.dyndns.org, IPv4	4-Status: erfolgreich a	ingemeidet

3.1 Gerät für Portfreigaben hinzufügen

Entry!		FRITZ!Box 7	490						
CIGATE.									2
N 01		Portfreigaben	FRITZ/Box-Dienste	DynDNS	VPN				
Internet	-	Alle mit der FRITZIBox v erreichbar sein. Durch i	erbundenen Geräte sind Inrichtung von Portfreiga	vor unerwünscht ben können Sie	en Zugriffen aus dem Internet ges solche Verbindungen erlauben.	chützt. Einige Anwendungen, wie z.B. On	líne-Spiele, müssen jedoch für andere Tei	inehmer des Inte	ernets
Online-Monitor		Gerät / Name	IP-Adresse		Freigaben	Port extern vergeben IPv4	Selbstständige Portfreigabe		*
Mobilfunk		DVR1	192.168.2.11		OVR1	10 3004	🗌 0 aktīv	1	×
Freigaben		HIK-NVR1	192.168.2.10		HIK-NVR1-80 HIK-NVR1-8000	83 8002	🗌 0 aktiv	1	×
My+H1121-Konto DSL-Informationen		GC on Size Angles	192.168.2.50		· Himanan	-	🗌 0 aktiv	1	×
Telefonie Heimnetz		080	192.168.2.30		Contraction of the local sectors of the local secto	н	🔲 0 aktiv	1	×
WLAN							Gerät für Freigaben hinzufü	gen Aktua	lisieren
Smart Home Diagnose		Sie können die Einstellu	ing "Selbstständige Portfr	eigabe" für alle (Seräte deaktivieren, die bisher kei	ne Portfreigabe angefordert haben.		Deakt	Weren
System Assistenten							Oberne	hmen Abb	rechen

3.1.1. Navigieren Sie links auf den Punkt Internet und dort auf den Unterpunkt Freigaben

3.1.2. Klicken Sie auf den Button "Gerät für Portfreigaben hinzufügen"

•			
Entr7	FRITZ!Box 7490 Live TV FRITZINAS		
CRUIS.	Freigaben für Gerät		?
Obersicht Online-Monitor Zugangsdaten Filter Freigaben	Gerit Bite wilhlen Pv4-Adresse MCC-Adresse Setbatsdinfige Purtfreigaben für dieses Gerit ertauben.		
MyFRITZI-Konto DSL-Informationen V Telefonie	P+4-Einstellungen P+4-Einstellungen Ress Graßt komplett Bir den Internetzupfift Eiber IP-4 treigtenn (Exposed Host). Diese Einstellung kann nur für ein Graßt aktiviert werden. Freigsben		
 WLAN Smart Home Diagnose 	Station Description Port safety <	Neue Freizab	20
 System Assistenten 		OK Abbreche	n

Wählen Sie in der Dropdownliste bei "Gerät" Ihre Kamera oder Rekorder aus.

FRITZ	FRITZIBox 7490	Live TV	FRITZINAS	MyFRITZI	cschmidt
	Freigaben für Gerät				U
G Übersicht	Gerält DS.2/D225FWILI20180712A4WIPC34986				
Internet					
Online-Monitor	IPv4-Adresse 192.168.0.36				
Zugangsdaten					
Filter	Muc-Adresse Sice 19402 B22570				
Freigaben	Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät enlauben.				
MyFRITZ!-Konto	IPv4-Einstellungen				
DSL-Informationen	Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben (Exposed Host).				
📞 Telefonie	Diese Einstellung kann nur für ein Gerät aktiviert werden.				
💭 Heimnetz					
💎 WLAN	rreigaben				
Smart Home	Status Bezeichnung Protokoli IM-Adresse im internet	Port extern ver	geben		
🔍 Diagnose					
System					Neue Freigabe
🛒 Assistenten				OK	Abbrechen

Prüfen Sie im ausgegrauten Feld "IP-Adresse", ob die richtige IP-Adresse eingetragen wurde.

3.1.3. Klicken n Sie auf den Button "Neue Freigabe"

5-Jazz	FRITZ!Box 7490			Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!	cschmidt 🚦
THE PARTY OF							
Übersicht Internet		CD2325FWD-120180712AAWRC34648					
Zugangsdaten Filter Freigaben		Freigabe anlegen					
MyFRITZI-Konto DSL-Informationen V Telefonie	IPv4-Einstellungen Dieses Gerät komplett für den Interr Diese Einstellung kann nur für ein Gerä	Anwendung Protokoli	Bitte wählen				
P Heimnetz WLAN Smart Home	Freigaben Status Bezeichnung Es sind keine Freigaben eingerichtet	Port an Gerät Port extern gewünscht (IPv4)	bis Port	Port extern ver			
Ox Diagnose Image: System Image: System Image: System		Freigabe aktivieren	OK Abbrechen				Neue Freigabe Abbrechen

Wählen Sie im Dropdown Menü bei "Anwendung" den Punkt "Andere Anwendung" aus. Als Protokoll wählen Sie den Punkt TCP aus.

Hikvision Standard-Ports für die wichtigsten Protokolle:http:80https:443SDK / App Port:8000RTSP:554

Tragen Sie unter "Port an Gerät" und "bis Port" den gewünschten Port ein. Bei "Port extern gewünscht (IPv4)" tragen Sie den gewünschten Port ein über welchen das Gerät von außen erreichbar sein soll.

🗇 Hinweise

Wenn Sie mehrere Geräte freigeben möchten, müssen Sie für jedes Gerät einen eigenen externen Port wählen.

In diesem Fall handelt es sich dann anstatt um eine Port-Weiterleitung um eine Port-Umleitung.

	FRIT7!Box 7490			Live TV	FRITZINAS	MVERITZI	oxhmidt 1
FRITZ							
C Obersicht C Internet Online Monitor Zugenschafte Fahrer Friegtwen MyfKI22 Konto SU Informationen Telefonie Heinmetz WI AN Stant Home Diagnose S System A Auslemten	Gentr G	Proligable antilogen Proligable antilogen Protokoll Pro	Andere Anwendung WebPort TCP Bis Port 80 81	Portadan ve			Fran Terligate Abbreven
			OK Abbrechen				

Setzen Sie den Haken bei "Freigabe aktivieren" und speichern Sie die Einstellungen mit OK.

3.1.4. Bestätigen der Freigabe

Nach dem Klicken auf den OK Button schließt sich das Menü und die Freigabe wir um Geräteeintrag mit einem grauen Statuspunkt angezeigt.

Eptr7	FRITZ!Box 7490	Live TV FRITZINAS MyFRITZI cschmidt	
	Freigaben für Gerät	0	
Obersicht Online-Monitor Zugangsdaten Fitter Freigaten	Gerät DS-2CD2325FWD-120180712AAWRC340#87 IPv4-Adresse 192.186.0.36 MAC Adresse 94.E1AC/FB29270 Sebbsständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben.		
MyFRITZI-Konto DSL-Informationen C Telefonie	IPv4-Einstellungen Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben (Exposed Host). Diese Einstellung kann nur für ein Gerät aktiviert werden. Freigaben		
 [™] WLAN [™] Smart Home [™] Diagnose 	Status Bezeichnung Protokoll IP-Adresse im Internet Image: Status WebPort TCP Klicken Sie auf "OK", um diese Freigabe zu spr akt/vieren.	Port extern vergeben	
 System Assistenten 		Neue Freigabe OK Abbrechen	

Bestätigen Sie den Eintrag durch ein Klicken auf den blauen OK Button. Im Hintergrund prüft die Fritzbox nochmals die Einstellung auf Korrektheit.

FRITZ!	FRITZ!Box 7490	Live TV	FRITZINAS	MyFRITZI	eschmidt 🚦
	Freigaben für Gerät				?
 Obersicht Internet Online Monitor Zugangsdaten Filter 	Gereit DS-2CD2/DS/NDF-brots/0712A0VRC340963 IPV4-Adresse 192.166.0.36 MAC-Adresse 94/E1.4CSF8.25c70 Statistikindige Porthreigaben für dieses Geräk erlauben. 54				
Freigaben MyFRITZI Konto DSL-Informationen SL Telefonie	IPv4-Einstellungen IDieses Gerät komplett für den Internetzupriff über IPv4 Freigeben (Exposed Host). Diese Einstellung kann nur für ein Gerät Adsiviert werden. Freigaben				
WLAN Smart Home G Diagnose	Status Bezeichnung Protokoll IP-delesse im Internet Image: MebPort TCP 9133.55.187	Port extern ve 81	rgeben		 ×
 System Assistenten 				ОК	Neue Freigabe Abbrechen

Wenn die Einstellungen korrekt sind, ändert sich nach dem neu Laden der Statuspunkt auf grün.

3.2 Hinzufügen einer weiteren Portfreigabe für ein vorhandenes Gerät

Klicken Sie auf das Bearbeiten Symbol (Blauer Stift in runden Kreis) hinter dem Gerät, welches eine weitere Portfreigabe erhalten soll.

Eptr7	FRITZ!Box 749	90			ive TV FRITZINAS	MyFRITZ!	
City i Ser							?
A M	Portfreigaben	FRITZ!Box-Dienste DynDNS	VPN				
🕤 Übersicht	Alle mit der FRITZIBox verb erreichbar sein. Durch Einr	oundenen Geräte sind vor unerwünschte richtung von Portfreigaben können Sie s	en Zugriffen aus dem Internet geschü olche Verbindungen erlauben.	itzt. Einige Anwendungen, wie z.B. C	Online-Spiele, müssen jedocl	ı für andere Teilnehm	er des Internets
Online-Monitor	Gerät / Name	IP-Adresse	Freigaben	Port extern vergeben IPv4	Selbstständige Portfreigabe		*
Zugangsdaten Filter	Apha	20.000.00	B The Residence of t	100	🗌 0 aktiv		 ×
Freigaben MyFRITZI-Konto DSL-Informationen	DS-2CD2032- IWebcamDachSued	20(1000.0)	e mit e sintin e maji	04 0109 202	🗌 0 aktiv		×
Telefonie	DS-2CD2325FWD- I20180712AAWRC3464870	192.168.0.36	🔴 WebPort	81	🗌 0 aktiv		×
WLAN	DS-2CD2385FWD-IB-Ost-0	Oben in the last	\varTheta web80 🎯 sdk8000	N	🗌 0 aktiv		×
 Smart Home Diagnose 	DS-2CD2385FWD-limited	a provid	i web80i odk8000	11 101	🗌 0 aktiv		 ×
System	DS-2CD2385FWD-C	ten 181.00x1.00	web80 sdk8000	41 1015	🗌 0 aktiv		× ×
	DS-2CD2385FWD	in 181,048,03	 web80 sdk8000 	92 1007	🗌 0 aktiv		 ×
	DS-2CD2432F-	PR-10-10	Web80 Sdk8000	100 1010	🗌 0 aktiv		×
Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch	DS-2CD2652F-	10.100.00	port80	н	🗌 0 aktiv		× ×
Rechtliches Tipps & Tricks Newsletter avm.de	DS-2CD2725FWD-	192.168.0.56				Obernehmen	Abbrechen

Durch Klicken auf den Button "Neue Freigabe" öffnet sich das gleiche Menü wieder wie In <u>Punkt 3.1.3</u> Neue Freigabe.

FRITZ	FRITZ Freigaber	Box 7490 I für Gerät				Liv	: TV	FRITZINAS	MyFRITZI	cschmidt
Übersicht Jinternet Online-Monitor Zugangsdaten Fitter Freigaben	Gerät IPv4-Ac MAC-Ac	iresse iresse stständige Portfreigab	DS-2CD2325FWD- 192.168.0.36 94:E1:AC:FB:25:70 en f\u00fcr dieses Ger\u00e4t erf	12018071 auben.	2AAWRC340#8					
MyFRITZI-Konto DSL-Informationen 📞 Telefonie	IPv4-Einst Diese Diese E	ellungen es Gerät komplett für o instellung kann nur für	den Internetzugriff übe ein Gerät aktiviert we	er IPv4 fre rden.	eigeben (Exposed Host).					
WLAN Smart Home Guiagnose	Freigaben Status	Bezeichnung WebPort	P T	rotokoll CP	IP-Adresse im Internet 91.33.55.187	Por 81	extern ver	geben		× ×
System Assistenten									ок	Neue Freigabe Abbrechen

Tragen Sie wie in Punkt 3.1.3 die Daten für die weitere Portfreigabe ein und speichern die Einstellungen.

Nach dem Speichern wird die neue Portfreigabe unter Freigaben aufgelistet.

Entr7	FRITZ	Box 7490						MyFRITZI		
rikile.										(?
0bersicht	Gerät		DS-2CD2325FWD-1201	80712AAW	RC340 % 6					
Online-Monitor Zugangsdaten	IPv4-A	dresse	192.168.0.36							
Filter Freigaben	MAC-A	dresse ostständige Portfreigab	94:E1:AC:FB:25:70	in.						
MyFRITZI-Konto DSL-Informationen Telefonie	IPv+Einstellungen Dieses Gerät kumplett für den Internetzugriff über (Pv4 freigeben (Exposed Host). Diese Einstellung kann nur für ein Gerät aktiviert werden.									
Heimnetz WLAN	Freigaben									
Smart Home Diagnose	Status	Bezeichnung WebPort		TCP	IP-Adresse im Internet 91.33.60.183	Port extern vergeben 81				×
System Assistenten	۲	SDKPort		тср	Klicken Sie auf "OK", um diese Freigabe zu speichern und zu aktivieren.					×
									Neue Frei	igabe
								ОК	Abbre	chen

Durch Klicken auf den blauen OK Button speichern Sie die Einstellungen und Sie gelangen zurück in die Übersicht aller Portfreigaben.

Epit7	FRITZ!Box 7490			MyFRITZI										
CIGATE:														
	Portfreigaben FRITZIBox	-Dienste DynDNS VPN												
ersicht ^	Alle mit der FRITZBox verbunderen Geräte sind vor unerwünschten Zugräffen aus dem Internet geschützt. Einige Anwendungen, wie z.B. Online Spiete, müssen jedoch für andere Teilnehmer des Internets erreichbar sein. Durch Einrichtung von Portfreigaben können Sie solche Verbindungen erlauben.													
nline-Monitor	Gerät / Name	IP-Adresse	Freigaben	Port extern vergeben IPv4	Selbstständige Portfreigabe									
ugangsdaten Iter	Rept.or	PERMIT	🖗 Will Receive States	2.00	🗌 0 aktiv									
rigaben FRITZI-Konto	El 22202 Neixardia Mari	26.266.4	8 % 8 mm	80 80 90	0 aktiv									
fonie nnetz	DS-2CD2325FWD- I20180712AAWRC34648700	192.168.0.36	e WebPort SDKPort	81	🗌 0 aktiv									
AN .	Children Same	10.00.000	B good Bell	14.	🗌 0 aktiv	1								
art Home gnose	01.400 kier Pall. Official and a Collinguage of	PR-98-5-1	e Malere e Tanada	90 809	0 aktiv									
tem istenten	Depending	14236.579	e una contra da	81 100	🗋 0 aktiv									
	Paulure	10.08.109	@uridi	-	🗌 0 aktiv									
	PC-020-04840-00	10.300.000	A set intervention of the	198	🗌 0 aktiv									
Standard Inhalt Handbuch	Territy/Acids-5051	DE34.67	e masses e n'il Filmen e stationes	8191 M	🗌 0 aktiv									

Durch Klicken auf den blauen Button "Übernehmen" wird die Portfreigabe aktiv.

Folgen Sie uns ...



www.hikvision.de



Hikvision DACH



Hikvision DACH



Hikvision DACH



Hikvision DACH



Hikvision Europe (DACH Playlist)

HIKVISION Technical Support

