



## *Intercom in Rekorder einbinden*

Version 1.0 – 28.09.2021

## Rechtliche Informationen

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

### Über diese Kurzanleitung

Die Kurzanleitung enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle anderen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erläuterung. Die in der Kurzanleitung enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der Hikvision-Website (<https://www.hikvision.de/>).

Bitte verwenden Sie diese Kurzanleitung unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachleuten, die im Support des Produkts geschult sind.

### Markenzeichen

**HIKVISION** und andere Marken und Logos von Hikvision sind in verschiedenen Gerichtsbarkeiten Eigentum von Hikvision. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

### Haftungsausschluss

IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN DIESES HANDBUCH UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE "WIE BESEHEN" UND "MIT ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN" BEREITGESTELLT. HIKVISION GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR BESONDERE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH U.A. SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER DATENVERLUST, SYSTEMBESCHÄDIGUNG ODER DOKUMENTATIONSVERLUST, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS BERUHEN, SELBST WENN HIKVISION AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE.




SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS INHÄRENTE SICHERHEITSRISIKEN MIT SICH BRINGT, UND HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ANORMALE BETRIEBSABLÄUFE, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS EINEM CYBER-ANGRIFF, EINEM HACKERANGRIFF, EINER VIRENINSPEKTION ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN RESULTIEREN; HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN.

SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE NUTZUNG MIT DEM GELTENDEN GESETZ ÜBEREINSTIMMT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT IN EINER ART UND WEISE ZU VERWENDEN, DIE NICHT GEGEN DIE RECHTE DRITTER VERSTÖSST, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, RECHTE DER ÖFFENTLICHKEIT, RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS ODER DATENSCHUTZ- UND ANDERE RECHTE DER PRIVATSPHÄRE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDVERWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON CHEMISCHEN ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, VON AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT NUKLEAREN SPRENGSTOFFEN ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLÄUFEN ODER ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALLE VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DIESEM HANDBUCH UND DEM GELTENDEN RECHT HAT DAS LETZTERE VORGANG.

### Symbolkonventionen

Die Symbole, die in diesem Dokument vorkommen können, sind wie folgt definiert.

| Symbol  | Beschreibung  |
|---|---|
|  <b>Gefahr</b>   | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt oder führen kann.   |
|  <b>Vorsicht</b> | Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann. |
|  <b>Hinweis</b>  | Liefert zusätzliche Informationen, um wichtige Punkte des Haupttextes zu betonen oder zu ergänzen.  |

# Inhalt

|  |   |
|--|---|
| <b>1.1 Kompatible Modelle:</b> .....                           | 1 |
| <b>1.2 Funktionsbeschreibung</b> .....                         | 1 |
| <b>2. Verbinden von Türstation und NVR</b> .....               | 1 |
| <b>2.1 Einrichtung über die lokale GUI des Rekorders</b> ..... | 2 |
| <b>2.2 Einrichtung über Web-Oberfläche des Rekorders</b> ..... | 3 |

### 1.1 Kompatible Modelle:

Das in der Anleitung beschriebene Verfahren ein Firmware Update mittels Serieller Schnittstelle und LAN-Schnittstelle, kann mit folgenden Produktreihen genutzt werden:

- Video Intercom Systeme 1. Generation
- Video Intercom Systeme 2. Generation
- Netzwerk-Video-Rekorder NI-I Serie

### 1.2 Funktionsbeschreibung

Über die Netzwerkschnittstellen der Video-Intercom Systeme kann der Videostream der Türstation auf einem Netzwerk-Video-Rekorder aufgezeichnet werden.

Neuere Generationen der Video-Intercom Systeme unterstützen zudem Video Motion als ereignisgesteuerte Aufzeichnungsfunktion.

Die Kamera der Türstation benötigt hierzu einen freien Kamerakanal auf dem Netzwerk-Video-Rekorder

## 2. Verbinden von Türstation und NVR

Zum Herstellen der Verbindung müssen sich Türstation und Rekorder im selben logischen Netzwerk befinden.


Wenn neben der Live-Ansicht auch eine Aufzeichnung stattfinden soll, kann dies abhängig vom Intercom Modell als Daueraufzeichnung oder bewegungsgesteuerte Aufzeichnung konfiguriert werden.

### 2.1 Einrichtung über die lokale GUI des Rekorders

Loggen Sie sich als admin auf der lokalen GUI des Rekorders ein.

Wechseln Sie auf das Kamera Symbol um in die Kameraverwaltung zu wechseln


Wählen Sie dort den für die Intercom gewünschten Kanal aus und klicken Sie auf den Button „ändern“



Es öffnet sich ein Popup Menü mit dem Titel „Netzwerkamera bearbeiten“

Stellen Sie den Punkt „Methode hinzufügen“ auf „Manuell“


Tragen Sie die IP-Adresse sowie das admin Passwort in die entsprechenden Felder ein und speichern die Einstellungen mit den Klicks auf den „OK“ Button.



Wenn die Einstellungen richtig eingetragen wurden, erhalten Sie ein Vorschaubild bei dem jeweiligen Kanal.

## 2.2 Einrichtung über Web-Oberfläche des Rekorders

Öffnen Sie im Browser die Weboberfläche Ihres Rekorders und loggen Sie sich als admin ein. Wechseln Sie in die Konfiguration. Im Punkt System wechseln Sie in den Unterpunkt „Kamera Verwaltung“



Wählen Sie dort den für die Intercom gewünschten Kanal aus und klicken Sie auf den Button „ändern“

Es öffnet sich ein Popup Menü mit dem Titel „IP-Kamera“

Stellen Sie beim Punkt „Methode zum hinzufügen“ auf „Manuell“ um. Ab diesem Moment können die Felder mit eigenen Werten gefüllt werden.

IP-Kamera

Adresse Netzwerkkamera

Protokoll

Port verwalten

Standard-Port verwenden

Kanalnummer

Benutzername

Passwort

Bestätigen

Transfer Protocol

Methode zum hinzufügen

Zertifikatüberprüfung  Aktiviert

OK Abbrechen

Tragen Sie die IP-Adresse sowie das admin Passwort in die entsprechenden Felder ein und speichern die Einstellungen mit den Klicken auf den „OK“ Button.

## Intercom in Rekorder einbinden - Kurzanleitung

Nach dem Speichern wechselt beim ausgewählten Kamerakanal der Punkt „Status“ auf „Online“ wenn alle Daten korrekt eingetragen wurden.

The screenshot shows the Hikvision configuration interface. The top navigation bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Favoriten', 'Extras', and '?'. Below this, there are tabs for 'Live-Ansicht', 'Wiedergabe', 'Bild', 'Anwendung', and 'Konfiguration'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Lokal', 'System', 'Wartung', 'Sicherheit', and 'Kamera Verwaltung'. The main content area is titled 'PoE-Kanal IP-Kamera' and features a table of IP cameras. The table has columns for 'Kanaln.', 'Name', 'IP Adresse', 'Kanalnummer', 'Port verwalten', 'Sicherheit', 'Status', 'Protokoll', and 'Verbinden'. The first row (D1) shows 'Camera 01' with IP '192.168.0.90' and status 'Online'. The remaining rows (D2-D12) show 'IPCamera 02' through 'IPCamera 12' with various IP addresses and status 'Offline(Die IP-Ka...'. The bottom of the table indicates 'Gesamt 16 Elemente' and includes navigation arrows.

| Kanaln.                             | Name | IP Adresse  | Kanalnummer    | Port verwalten | Sicherheit | Status  | Protokoll            | Verbinden |
|-------------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|------------|---------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | D1   | Camera 01   | 192.168.0.90   | 1              | 8000       | Schwach | Online               | HIKVISION |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D2   | IPCamera 02 | 192.168.254.2  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D3   | IPCamera 03 | 192.168.254.3  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D4   | IPCamera 04 | 192.168.254.4  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D5   | IPCamera 05 | 192.168.254.5  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D6   | IPCamera 06 | 192.168.254.7  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D7   | IPCamera 07 | 192.168.254.8  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D8   | IPCamera 08 | 192.168.254.9  | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D9   | IPCamera 09 | 192.168.254.10 | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D10  | IPCamera 10 | 192.168.254.11 | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D11  | IPCamera 11 | 192.168.254.12 | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |
| <input type="checkbox"/>            | D12  | IPCamera 12 | 192.168.254.13 | 1              | 8000       | N/A     | Offline(Die IP-Ka... | HIKVISION |



## Folgen Sie uns ...



[www.hikvision.de](http://www.hikvision.de)



@HikvisionDACH



Hikvision DACH



@Hikvision DACH



HikvisionDACH



Hikvision Europe (DACH Playlist)

**HIKVISION** Technical Support



See Far, Go Further